Parâmetros CFW 300						Referência							Referência																					
Equipamento			AE 05	AE 10	AE 15	AE 15	AE 15	AE 15	AE 15	AE 15	AE 25	AE 25 G1 EX	AE 25	AE 40	AE-60	BP 05 RP	BP 05 RP	BP 08 RP	BP 08-12 RP	BP 12 RP	BP 18	BP 18	BP 30-38C/L	BP 30-38C/L	EM-20	EM-20	EM-40	FTG-240/300	FTG-480	MA 10	MA 20	MA 20	MES-25	MES-40
Inv. Modelo			A4	A7	A7	A7	A3	A7	A7	A3	B10	B10	B10	B10	B10	A2	A2	A2	A7	A4	A7	A7	A7	A7	A7	A3	A3	A4	A7	A2	A4	A7	B10	B10
Alimentação			Mono 220V	Mono 220V	Trif 220V	M/T 220V	Trif 380V	Mono 220V	Trif 220V	Trif 380V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Trif 220V	Trif 380V	Trif 380V	-	Mono 220V	Mono 220V	Mono 220V	Trif 220V	Mono 220V	Mono 220V
IHM			Inova	Inova	Inova	Inova	Inova	-	-	-	-	-	Inova	Inova	-	Inova	Comlink	Comlink	Inova	Comlink	Comlink	Inova	Comlink	Inova	-	-	-	Comlink	Comlink	-	-	-	-	-
Parâmetro	Descrição	UM																																
P100	Tempo de aceleração	(s)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
P101	Tempo de desaceleração	(s)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	5.0	5.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P124	Ref. 1 Multispeed	(Hz)	3	3	3	3	3	30	30	30	30	3	3	3	40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	30	30	3	3	30	30	30	30	40
P125	Ref. 2 Multispeed	(Hz)	10	10	10	10	10	60	60	60	60	10	10	10	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	60	60	10.0	10.0	60	60	60	60	60
P133	Frequência Mínima	(Hz)	0	0	0	0	0	30	30	30	30	30	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	30	30	30	30	40
P134	Frequência Máxima	(Hz)	66	66	66	66	66	66	66	60	60	60	66	66	60	126	126	126	126	126	60	60	60	60	60	60	60	60	57	60	60	60	60	60
P135	Corrente Máxima	(A)	6,3	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	5,2	20	20	20	20	20	3,9	3,9	3,9	6,3	6,3	9	9	10,9	10,9	5,2	5,2	5,2	6,3	6,3	5,2	5,2	10,9	20	20
P150	Tipo Regul. Ud/LC	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P202	Tipo de Controle	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
P220	Fonte LOC/REM	-	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
P221	Ref. LOC	-	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	8	8
P222	Ref. REM	-	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
P224	Gira /para LOC	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
P226	Seleção giro REM	-	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P246	Entrada em Freq. FI1	-	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
P248	Entrada Freq. Mín. FI1	-	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	1	1	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	1	1	100	100	100	100	100
P250	Entrada Freq. Máx. FI1	(Hz)	751	751	751	751	751	1000	1000	1000	1000	1000	751	751	1000	401	401	401	401	401	401	401	401	401	1000	1000	1000	125	125	1000	1000	1000	1000	1000
P263	Função da Entrada DI1	-	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	1	1	6	6	6	1	1
P264	Função da Entrada DI2	-	6	6	6	6	6	0	0	0	0	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	0	0	7	7	7	0	0
P265	Função da Entrada DI3	-	7	7	7	7	7	0	0	0	0	7	7	7	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P266	Função da Entrada DI4	-	0	0	0	0	0	13	13	13	13	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	13	13
P320	Flying Start/Ride-Through	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P340	Tempo Auto-Reset	(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1
P399	Rendimento Nom. Motor	(%)	59,5	74	77	77	77	77	77	77	85	85	85	82	82	64	64	64	60	60	78	74	72,7	78	72,7	68	68	65,5	65,5	64	68	68	85	85
P401	Corrente Nom. Motor	(A)	4,2	3,45	4,62	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	8,18	8,18	8,2	13	13	1,12	1,12	1,12	2,8	2,8	3,8	3,8	4,78	4,78	4,78	2,07	2,07	5	5	1,12	2,07	2,07	8,2	8,2
P407	Fator Potência	-	0.61	0.77	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,83	0,83	0,83	0,92	0,92	0,66	0,66	0,66	0,57	0,57	0,77	0,77	0,82	0,81	0,83	0,69	0,69	0.65	0.65	0,66	0,69	0,69	0,83	0,83
P409	Resistência Estator	(Ω)	7,37	4,13	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	2,78	4,13	2,78	7,37	7,37	3,97	3,97	14,87	7,37	7,37	4,13	4,13

CFW300-manual-de-programacao.pdf